

El MK2 de MARS GAMING es un teclado gaming estándar con un diseño de 104 teclas iluminadas. Consta de seis micro teclas G1-G6, y un software permite la configuración de macros y teclas de función auto-definidas (M1/M2/M3). El máximo espacio de memoria es de 64 KB y almacena 18 sets de macros para el teclado, por lo que no hay necesidad de ajustar los perfiles de nuevo al moverse a otro equipo.

Especificaciones:

Conexión: USB (180 cm)

Interfaz: USB1.1 arriba

Energía de entrada: entre 4.5V y 5.5V

Potencia: MAX 300 MA

Teclas Macro: 6

Función Glow: todas las teclas con iluminación (láser con iluminación)

Vida útil: 10.000.000 horas

Color de retroiluminación: azul, rojo, púrpura

Teclas: estructura cráter

Dimensión del teclado: 505 * 211 * 30,5 MM

Peso: 843g

Atajos del teclado:

FN+F1	Ralentizar el tiempo válido de la tecla	FN+F7	Reenviar la página Web	FN+Scroll Lock	Intercambio ASDW y las teclas de dirección
FN+F2	Acelerar el tiempo válido de la tecla	FN+F8	Retroceder a la Página Web	FN+Pause Break	Cambiar el efecto de color del fondo
FN+F3	Ralentizar la velocidad de retorno	FN+F9	20% de luz de fondo	FN+Print screen	Salir y entrar en el modo juego
FN+F4	Acelerar la velocidad de retorno	FN+F10	60% de luz de fondo	FN+WIN	Intercambio ASDW y las teclas de dirección
FN+F5	Calculadora	FN+F11	100% de luz de fondo	M1-M3	3 tipos de configuración de perfil
FN+F6	Actualizar la página Web	FN+F12	Efecto respiración	G1-G6	Teclas de definición de macros

Nota: No se podrá introducir una contraseña en Internet cuando el teclado está en el modo de juego, sólo se puede cuando el teclado se cambia al modo normal. (La tecla ventana está disponible cuando el teclado está en el modo normal, pero no en cualquier modo de juego)

Nota: Por favor, desinstalar software del teclado anterior (si procede) de su PC, haga doble clic en setup.exe para instalar el software de MK2 en su PC.



Vaya a la pantalla principal después de la instalación del software



Las funciones de las teclas pueden ser reasignadas, simplemente seleccionando una tecla (invertida a color rojo) y elegir una tecla para reemplazar su función anterior. (teclas multimedia y teclas de función especiales no se pueden volver a asignar)



Ir a MACRO SETTING



Hacer click en MACRO MANAGER y en NEW



Escribir un nuevo nombre Macro y hacer clic en OK



Hacer click en Start Record y empezar la combinación de teclas. También se pueden configurar paradas y grabar retrasos entre los comandos de teclado (Loop Times).



Cualquiera de las teclas G1-G6 se puede asignar como una tecla Macro o Multimedia



Asignar la Macro que acaba de grabar a cualquiera de las teclas G1-G6



En ADVANCED SETTING, se puede establecer la frecuencia de sondeo (Polling Rate), tiempo de respuesta (Key Response Time), seleccionar el color del LED de luz de fondo del teclado (Backlight LED color) y la intensidad de la luz (Light Intensity).